

## Industrial C&S siehe AEG Busch-Jaeg

Leitungsschutzschalter B16A 6kA 1-polig 230V B-Charakteristik EP61B16



<b>Fegime-Artikelnr.:</b>	<b>3409375</b>
<b>Bestellmenge:</b>	Stück a. 1 Stück
<b>Inhalt Umverpackung:</b>	12 Stück
<b>Zolltarif-Nr. (Ursprung):</b>	85362010 (U)
<b>eCl@ss-Nr.:</b>	27-14-19-01

### Produktangaben\*

<b>Auslösecharakteristik</b>	B	<b>Bemessungsschaltvermögen nach EN 60898</b>	6 kA
<b>Bemessungsschaltvermögen nach IEC 60947-2</b>	10 kA	<b>Bemessungsspannung</b>	400 V
<b>Bemessungsstrom</b>	16 A	<b>Breite in Teilungseinheiten</b>	1
<b>Frequenz</b>	50 Hz	<b>Mitschaltender Neutralleiter</b>	nein
<b>Polzahl (gesamt)</b>	1	<b>Zusatzeinrichtungen möglich</b>	ja
<b>Einbautiefe</b>	44 mm	<b>Energiebegrenzungsklasse</b>	3
<b>Schutzart (IP)</b>	IP20	<b>Spannungsart</b>	AC
<b>Verschmutzungsgrad</b>	2	<b>Überspannungskategorie</b>	3

- **Sicher und zuverlässig**
  - Höchster Isolationsgrad IP20
  - Knebelsperre
  - Plombierbare Anschlüsse
- **Anwenderfreundlich**
- **Multifunktional**
  - Anbau des Fernantriebs beidseitig möglich
  - Ein Gerättyp für alle Hauptfunktionen
  - Fernauslöser und Unterspannungsauslöser
  - Hilfsfunktionen
- **Einfach zu installieren**
  - Sowohl Stift- als auch Gabelanschlüsse verwendbar
  - Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm
  - Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen Leitungsschutzschalter 35mm?

\*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.